

Especificación del producto

PIR3-RF
Sensor de Movimiento



Información básica

Serie del producto	Seguridad para el hogar inteligente
Tipo	Sensor
Distancia de detección	≤8m
Ángulo de detección	100°
Modelo de batería	CR2450(3V)
Vida útil de la batería	> 1 año
MCU	HC32F003
Certificaciones	CE/FCC/RoHS

Apariencia

Color	Blanco
Dimensiones	40x35x28mm
Peso	15g
Material de la carcasa	PC V0

Características

Funciones	Bajo consumo de energía, libre de moverse, detecta cualquier movimiento en tiempo real. Active o desactive otros dispositivos conectados a través de escenas inteligentes.
Modo de aplicación	El dispositivo tiene modo "casa" y "ausente". el modo "ausente" está configurado de forma predeterminada de fábrica.
Puertas de enlace compatibles	Sonoff RF Bridge y puertas de enlace compatibles con el protocolo inalámbrico de 433MHz. La información detallada está de acuerdo con el producto final.

Estándar inalámbrico

RF	433.92MHz
Antena	Placa PCB con antena

Entorno de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	−10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%-95% HR, sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m

Instalación

Aplicabilidad	Metodo 1: Instalación con adhesivo 3M Metodo 2: Instale el soporte universal y fije el sensor en una posición adecuada (recomendado).
---------------	--

ⓘ La base del sensor de movimiento no está incluida, compre por separado.