

Especificación del producto

SwitchMan

R5

Controlador de escena



Información básica

Serie del producto	SwitchMan
Tipo	Interruptor adhesivo (control remoto)
Fuente de alimentación	6V (pila de botón de 3V x 2)
Modelo de batería	CR2032
Distancia de control	Máx. 90m (Espacio abierto)
Número de botones	6
MCU	AK803
Certificación	CE/FCC/UKCA/SRRC/RoHS

Apariencia

Color	Gris oscuro
Tamaño del producto	86x86x13.5mm
Tamaño del paquete	97x89x17mm
Peso neto	91g
Peso total	111g
Material de la carcasa	PC V0

Características

Funciones	La botonera R5 es un control remoto de escena de 6 teclas y puede funcionar con los dispositivos con la función "eWeLink-Remote". Cuando R5 se agrega con éxito a la puerta de enlace, puede activar otros dispositivos inteligentes configurando escenas en la aplicación eWeLink.
-----------	---

Estándar inalámbrico

Protocolo inalámbrico	eWeLink-Remote
Antena	Placa PCB con antena

Entorno de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	0°C~40°C
Humedad de trabajo	5%-95%HR, sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m

Instalación

Métodos de instalación	1. Atracción magnética (retire la cubierta posterior, luego se puede unir a una superficie metálica) 2. Pegado con adhesivo 3M 3. Montado en caja 86 con tornillos.
------------------------	---